

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная тревожная кнопка 8F

1. Назначение устройства

Беспроводная тревожная кнопка предназначена для быстрой передачи сигнала тревоги при необходимости экстренной помощи. Устройство рассчитано на постоянное нахождение под рукой.

- Однократное нажатие передаёт тревожный сигнал.
- Устройство имеет индивидуальный 24-битный идентификатор.
- При низком заряде передаётся отдельное уведомление.

2. Как подать тревогу

Нажмите и отпустите красную кнопку. Сигнал передаётся в зарегистрированную охранную систему. Дальнейшее реагирование выполняется по настроенному сценарию объекта.

Перед использованием кнопка должна быть зарегистрирована в совместимой приёмной системе. Само по себе нажатие незарегистрированного устройства не гарантирует передачу тревоги на пульт.

3. Размещение и эксплуатация

- Кнопку можно носить на запястье или использовать как подвес — в зависимости от комплектации.
- Герметичный корпус рассчитан на эксплуатацию во влажной среде, включая дождь и брызги.
- Не вскрывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно заменить батарею.
- Не подвергайте устройство ударам, сильному нагреву и воздействию агрессивных жидкостей.

4. Световая индикация

Светодиод используется для индикации передачи сигнала, подтверждения связи и состояния устройства. Последовательность индикации может зависеть от используемой охранной системы и режима регистрации.

5. Питание и батарея

Параметр	Значение
Тип	CR2032, литиевая, встроенная
Напряжение	3,0 В DC
Ёмкость	245 мА·ч
Срок службы	до 5 лет*
Контроль разряда	уведомление о низком заряде

* Заявленный срок службы — до 5 лет при типовом режиме эксплуатации; фактический срок зависит от частоты передач и условий работы.

Батарея встроенная и не предназначена для самостоятельной замены. При появлении сообщения о низком заряде обратитесь к ответственному специалисту или в сервис.

6. Технические характеристики

Параметр	Значение
Рабочая температура	–10 °C ... +50 °C
Протокол	FW2
Модуляция	GFSK
Частотный диапазон	868,35 МГц / 916 МГц*
Идентификатор	уникальный 24-битный ID
Дальность передачи	до 900 м на открытом пространстве*
Ток покоя	< 1 мкА
Ток передачи	< 32 ± 3 мА

* Частотная версия и фактическая дальность зависят от исполнения устройства, местных требований и условий распространения радиосигнала.

7. Если кнопка не срабатывает

- Проверьте, что устройство зарегистрировано в охранной системе.
- Повторите нажатие и обратите внимание на световую индикацию.
- Убедитесь, что устройство находится в зоне уверенного радиоприёма.
- При сообщении о низком заряде обратитесь в сервис или к ответственному специалисту.
- Не вскрывайте корпус и не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

8. Важные сведения

Тревожная кнопка является частью системы безопасности и не гарантирует предотвращение всех опасных ситуаций. Надёжность работы зависит от правильной регистрации устройства, состояния охранной системы, радиоканала и настроенного сценария реагирования.

Инструкция подготовлена на основе предоставленных материалов по модели 8F.